

UNii Funknotruf Mini

Artikel-Nr.: 700764



Hauptmerkmale

Kleiner Funknotrufsender zur willentlichen Auslösung einer Funktion an der UNii Einbruchmeldeanlage. UNii Funknotruf Mini ist mit einer taktilen Taste und einer mehrfarbigen optischen Funktionsanzeige ausgestattet. Die Bedienung erfolgt durch einfache Tastenbetätigung ohne Codeeingabe. Hierdurch kann zum Beispiel ein Überfallalarm unbemerkt ausgelöst werden. Die Rückmeldung erfolgt über die grün leuchtende LED am Funknotrufsender. Der Sender kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen, einstellbaren Armband am Handgelenk oder am Lanyard um den Hals getragen werden.

Geeignet zum Betrieb an Einbruchmeldezentrale UNii 32, 128, und 512, ausgestattet mit UNii Funkgateway (FGW). Zum Betrieb von UNii Einbruchmeldeanlagen wird mindestens ein UNii Bedienteil BT 100 oder BT 200 RFID benötigt. UNii Funknotruf Mini wird als Funkmelder eingelernt, es lassen sich 32 Stk. Pro FGW verwenden. Die bidirektionale Funkkommunikation sorgt für hohe Übertragungssicherheit.

Vorteile:

- + als Armband am Handgelenk zu tragen oder am Lanyard um den Hals
- + intuitive LED-Bedienung
- + wasserabweisend, geeignet zum Tragen beim Duschen
- + über Einbruchmeldezentrale (EMZ) konfigurierbar, um beispielsweise bei Auslösen im Notfall auch bestimmte Geräte zu stoppen

Technische Informationen:

- + Statusanzeige: rote und grüne optische Anzeige
- + max. 32 Melder pro UNii Funkgateway FGW +G - ws (Art.-Nr.: 700726)
- + Antenne: im Gehäuse integriert
- + Batterielevensdauer: typisch 3 Jahre bei 1 Betätigung pro Tag
- + Batterie: Typ CR2016, 3 V Lithium, fest eingebaut und nicht austauschbar
- + Funkübertragung: bidirektional
- + Abmessungen: (Durchmesser x Höhe) 35 x 7 mm
- + Umweltbedingungen Betrieb: -10° C bis +50° C, wasserabweisend