

# UNii Funkhandsender FHS4 - EMA - ws

Artikel-Nr.: 700763



## Hauptmerkmale

Funkhandsender zur mobilen und einfachen Bedienung der UNii Einbruchmeldeanlage. UNii FHS4 ist mit taktilen Tasten und mehrfarbiger optischer Funktionsanzeige ausgestattet. Die Bedienung erfolgt durch einfache Tastenbetätigung ohne Codeeingabe. Neben der Scharf- und Unscharfschaltung der Einbruchmeldeanlage (EMA) können auch ein Überfallalarm und eine Schaltfunktion ausgelöst werden. Geeignet zum Betrieb an Einbruchmeldezentrale UNii 32, 128, und 512, ausgestattet mit UNii Funkgateway (FGW). Zum Betrieb von UNii Einbruchmeldeanlagen wird mindestens ein UNii Bedienteil BT 100 oder BT 200 RFID benötigt. Die bidirektionale Funkkommunikation sorgt für hohe Übertragungssicherheit.

## Technische Informationen:

- + zertifiziert nach EN 50131-2-6: Grad 2
- + Statusanzeige: mehrfarbig optische Anzeige
- + Antenne: im Gehäuse integriert
- + Batterielebensdauer: typisch 3 Jahre
- + Batterie: Typ CR2032, 3 V Lithium (Art.-Nr.: 700788)
- + Funkübertragung: bidirektional
- + bis zu 8 UNii FHS4 können an EMZ UNii 32 betrieben werden
- + bis zu 16 UNii FHS4 können an EMZ UNii 128 oder UNii 512 betrieben werden (2 Stk. UNii FGW benötigt)
- + Abmessungen: (BxHxT) 38 x 87 x 12 mm
- + Umweltbedingungen Betrieb: -10° C bis +50° C